

Estabilizador de Tensão **EVS Line**

De 500 a 2000VA ~ Monovolt¹
De 500 a 1000VA ~ Full-Range²

Os estabilizadores da nova geração da linha **EVS Line** são capazes de suportar maiores potências. Esta linha é indicada quando houver necessidade de proteger um maior número de equipamentos de informática ou eletroeletrônicos. Estão disponíveis nas potências nominais de 500VA até 2000VA e possuem 6 tomadas tripolares de saída. Certificados conforme a norma NBR 14373:2006, incorporam diversas características técnicas importantes, tais como ampla faixa de entrada, proteções contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, indicações luminosas e chave liga-desliga embutida.



Estabilizador de Tensão **EVS Line**

- 16 ou 8 estágios de regulação
- 6 Tomadas tripolares de saída
- Chave liga-desliga embutida
- Filtro de linha interno
- Fusível de proteção externo ou disjuntor rearmável
- Proteção contra superaquecimento no transformador
- Auto-teste na inicialização
- Compatível com impressoras a Laser
- Gabinete ABS Anti-chamas
- Certificado conforme NBR 14373:2006 e NBR 14136
- Fabricado conforme NBR ISO 9001:2008
- Garantia de 1 ano

Faixa de regulação para entrada 115V - 127V	92V – 144V
Faixa de regulação para entrada 220V	170V – 259V
Faixa de regulação extra (*)	144V – 170V
Método de seleção de tensão de entrada	automático (modelo Full Range)
Tolerância na tensão de saída	+/- 6%
Rendimentos nos modelos monovolt	> 94%
Rendimentos nos modelos Full-range	> 90%
Distorção harmônica	não introduz
Frequência nominal	60Hz
Tempo de resposta máximo	2 ciclos
Filtro de Linha (circuito de redução de ruídos)	Sim
Supressor transientes p/ rede elétrica	150Vrms, 95J **, 6.5kA ***
Temperatura de operação	0-40°C
Classificação IP	IP 20
Dimensões externas (mm) A x L x P	150 x 174 x 250

(*) faixa de regulação extra correspondente à faixa de tensão de entrada onde a seleção automática do estabilizador não é definida e pode considerar entrada de 115V e 220V. Dentro desta faixa, o estabilizador atende normalmente às especificações de potência nominal e regulação de saída. (**) Máxima energia. (***) Máxima corrente de surto

Segurança



Compulsório



Embalagem auto-explicativa

Embalagem coletiva com 04 un.



Produto beneficiado pela legislação de informática

Cód.	Modelo	Potência (VA)	Tensão	
			Entrada	Saída
255	N/D	EVS Line 500 Mono 115V 6T	500	115V
256	N/D	EVS Line 500 Mono 220V 6T	500	220V
257	N/D	EVS Line 500 Full Range 6T	500	Full-Range
N/D	272	EVS Line 500 Full Range 6T Fax	500	Full-Range
258	N/D	EVS Line 600 Mono 115V 6T	600	115V
259	N/D	EVS Line 600 Mono 220V 6T	600	220V
260	N/D	EVS Line 600 Full Range 6T	600	Full-Range
261	N/D	EVS Line 800 Mono 115V 6T	800	115V
262	N/D	EVS Line 800 Mono 220V 6T	800	220V
263	N/D	EVS Line 800 Full Range 6T	800	Full-Range
264	N/D	EVS Line 1000 Mono 115V 6T	1000	115V
265	N/D	EVS Line 1000 Mono 220V 6T	1000	220V
266	N/D	EVS Line 1000 Full range 6T	1000	Full-Range
N/D	273	EVS Line 1000 Full Range 6T Fax	1000	Full-Range
267	N/D	EVS Line 1500 Mono 115V 6T	1500	115V
268	N/D	EVS Line 1500 Mono 220V 6T	1500	220V
269	N/D	EVS Line 2000 Mono 115V 6T	2000	115V
270	N/D	EVS Line 2000 Mono 220V 6T	2000	220V

(¹) Monovolt: Entrada e saída numa única tensão.

(²) Full-Range: Ampla faixa de tensão de entrada que vai comumente de abaixo de 100V até mais que 250V.

Aplicações

