

FILTRO DE LINHA + PROTETOR ANTI RAIO 4 TOMADAS

tsshara
nobreaks & estabilizadores

Com 4 tomadas alinhadas 2 a 2, você conecta seus aparelhos de forma organizada e eficiente. Todas as entradas contam com dupla proteção, mantendo seus dispositivos seguros contra sobrecargas e picos de tensão. Ele produto conta ainda com disjuntor térmico rearmável, que dispensa a troca de fusível e pode ser religado facilmente em caso de sobrecarga ou curto-circuito, garantindo mais economia, durabilidade e tranquilidade no uso do dia a dia.

Com design compacto e leve, pode ser instalado em diversos pontos da sua casa ou comércio, protegendo seus equipamentos contra qualquer anomalia da rede elétrica.

Protetor DPS + Atenuador de ruídos de linha



Características:

- Chave Liga-Desliga com Disjuntor
- Chave Liga-Delisga com indicação luminosa
- Bivolt 115/220V
- 4 Tomadas de Saída 10A (NBR-14136)
- Conexão de Entrada Plugue 10A 2P+T (NBR-14136)
- Gabinete plástico
- Garantia de 2 anos

Proteções:

- Proteção contra Surtos
- Proteção contra Sobrecarga
- Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída

Aplicações:

- Áudio e Vídeo
- Equipamentos eletrodomésticos em geral

Especificações:

- Tensão de entrada: 127V / 220V
- Tensão de saída: 127V / 220V
- Potência máxima em 127V: 1270W
- Potência máxima em 220V: 2200W
- Corrente máxima: 10A
- Frequência de rede: 50 ou 60Hz
- Tensão máxima: 250V
- Quantidade de tomadas: 4 tomadas 10A - NBR 14136
- Chave liga-desliga tipo disjuntora: DPS classe III Unipolar 10A
- Indicativo luminoso na chave: Sim
- Proteções: Sobrecarga
- Surtos por varistor: 300V, 220J 10/1000us
- Pico de corrente: 6500A 8/20us
- Gabinete: Plástico
- Peso: 0.324kg
- Altura: 65mm
- Largura: 75mm
- Comprimento: 115mm

