
(Equipamentos eletrodomésticos em geral)
(Modens)
(Televisores)
(Informática em geral)
tsshara
FILTRO DE LINHA
(Áudio e Vídeo)
(Sistema de som e amplificadores)
(Ferramentas)
Protetor DPS
A Proteção para sua Casa Inteligente
tsshara

Filtro de Linha + Protetor DPS

Com 8 tomadas disponíveis, sendo 2 tomadas com maior espaçamento para uso com fontes maiores, você conecta seus aparelhos de forma organizada e eficiente. Todas as entradas possuem tripla proteção, garantindo maior segurança contra sobrecargas, picos de tensão e atenuador de ruídos.

O produto conta com disjuntor térmico rearmável, que dispensa a troca de fusível e pode ser religado facilmente em casos de sobrecarga ou curto-circuito — proporcionando mais economia, durabilidade e tranquilidade no uso diário.

Com design compacto e leve, pode ser instalado de forma horizontal (mesa) ou vertical (parede), em diferentes ambientes residenciais ou comerciais, protegendo seus equipamentos contra anomalias na rede elétrica.

Características

Chave Liga-Desliga com Disjuntor
Chave Liga-Delisga com indicação luminosa
Bivolt 115/220V
8 Tomadas de Saída 10A (NBR-14136)
Cabo tripolar de 1,5 metro
Gabinete plástico ABS
Garantia de 2 anos

Especificações Técnicas

Tensão de entrada: 127V / 220V
Tensão de saída: 127V / 220V
Potência máxima em 127V: 1270W
Potência máxima em 220V: 2200W
Corrente máxima: 10A
Frequência de rede: 50 ou 60Hz
Tensão máxima: 250V
Qtd. de tomadas: 8 tomadas 10A - NBR 14136
Chave liga-desliga tipo disjuntora: DPS classe III Unipolar 10A
Indicativo luminoso na chave: Sim
Tipo do cabo: PP 3 x 0,75mm
Comprimento do cabo de alimentação: 1,5 metro (NBR NM-247-5)
Surtos por varistor: 300V, 220J 10/1000us
Pico de corrente: 6500A 8/20us
Atenuação: EMI e RFI
Peso: 0.334kg
Altura: 40mm
Largura: 100mm
Comprimento: 225mm

Proteções

Proteção contra Surtos
Proteção contra Sobrecarga
Proteção contra curto-circuito





Chave liga-desliga tipo disjuntora com indicativo luminoso



tsshara